

BE-TAL6304.01

KNX Taster Light 63 4-voudig, RGBW, studio wit glanzend, neutraal



Productbeschrijving:

De MDT Taster Light 63 is een neutrale KNX-taster met aanpasbare RGBW status-leds, geschikt voor 63mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten. De verticaal ingedeelde schakelvlakken kunnen worden ingesteld als 2-knopsbediening (op twee vlakken) of als losse toetsen. Naast schakelen, dimmen, jaloezie, scènes of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar. De Taster Light 63 beschikt over 4 geïntegreerde logische modules.

Productfuncties:

- Geschikt voor 63mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 63 of Busch-Jaeger future linear, solo, carat en Busch-axcent
- Meervoudige aanraakfunctie verzendt tot 4 waarden naar identieke of verschillende objecten
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- Eénknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- Omschakelen van tot vier waarden of scènes
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- **Vier RGBW status-leds**
- **LED helderheid via dag/nacht- of helderheidsobject aan te sturen**
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE taster
	Artikelnummer	BE-TAL6304.01
	EAN / GTIN	4251916111212
	Kleur	Studio wit glanzend
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.075 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.048 kg
Bediening	Aantal toetsen	4 drukoppervlakken
	Symbool	Neutraal
	Aantal leds	4 x RGBW (status)
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 4
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Zonder
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

